

Módulo Amplificador de Laço SMART e MAXPRO

Ref.: 45459

Apresentação



O Amplificador de Laço Segurimax foi projetado para atender sistemas de alarme de incêndio, das centrais SMART 125/250L e MAXPRO, que necessitam de maiores comprimentos de laço.

O módulo pode ser utilizado para aumentar o comprimento atingível do sinal digital do laço, além de remover atenuações causadas por derivações e número elevado de dispositivos no sistema.

Além disso, funciona como um isolador de curto-circuito no laço, possui configuração entre endereçável ou não endereçável (não ocupa endereço) e permite instalações em classe A ou B.

***Compatível com as Centrais de Alarme MAXPRO e Smart.**

Informações Técnicas

Tensão de operação	10 a 28 Vcc
Consumo de corrente	≤30 mA @ 24 V
Classe de instalação	Classe A ou B (vide orientações do manual)
Topologia	Endereçável ou não endereçável (configurável)
Função adicional	Isolar curto-circuito no laço
Número máximo de módulos em série por laço	4 unidades
Temperatura de operação	-10°C a +50°C
Umidade	≤95% (Sem condensação)
Grau de proteção	IP20

V.BR.2.0.0

Peso	390 g
Dimensões	151,4 x 222,4 x 43,7mm
Material da carcaça	Poliestireno de alto impacto (PSAI)
Garantia	1 ano