
Iluminação de Emergência LED Autônoma 400 Lúmens 2 Faróis

Ref.: 25919

Apresentação

A luminária 400 Lúmens foi fabricada com a tecnologia LED, desenvolvida para iluminação de emergência. Deve ser utilizada em ambientes internos



Com design moderno pensado para que se adeque aos mais diversos ambientes de forma a não interferir com a arquitetura do espaço, vem para trazer ainda mais elegância ao seu projeto. Econômica, proporciona autonomia com maior durabilidade e ótima iluminação. Pode ser facilmente instalada, manuseada e transportada. Acende automaticamente na falta de energia elétrica.



Tensão de Alimentação	Bivolt (100V - 240V) - 50 Hz / 60 Hz
Consumo	1W
Autonomia	3 horas (2 faróis)
	6 horas (1 farol)
Fluxo luminoso	400 lúmens (2 faróis)
	200 lúmens (1 farol)
Temperatura de operação	0°C a 50°C
	(1h @ 70°C NBR 10898)
Bateria	Lítio 3.7 V 2500 mAh
Tempo de carga	48 horas
Tipo de lâmpada	LED de alto brilho
LED indicativo de alimentação	Sim
Acendimento individual dos faróis	Sim
Norma de referência	NBR 10898
Área de cobertura	100m²
Temperatura de cor do LED	6.000 - 7.000K





lluminação de Emergência

Grau de proteção	IP20
Peso	332g
Dimensões	195 x 130,8 x 51mm
Composição	Carcaça em ABS, lentes em PC, lâmpadas de LED e bateria de
	íon de lítio
Botão de teste	Sim
Validade	Indeterminada, produto não perecível
Garantia	1 ano
Certificação	CE

