

Placa de Saída de Emergência Autônoma 50x32 Vermelha com Adesivos

Ref.: 30708 / 30709

Apresentação

A Sinalização de Emergência Segurimax é utilizada para indicação de rotas de fugas, facilitando a orientação para a saída dos ambientes em caso de emergência.

Possui alimentação Bivolt automático, a qual garante mais comodidade ao usuário. Sua autonomia é de aproximadamente 1 hora e 30 minutos de iluminação na falta de energia.

Com tecnologia em LED, a sinalização de saída Segurimax garante mais economia de energia, com fluxo luminoso de aproximadamente 120 lúmens.

Informações Técnicas

Tensão de Alimentação	Bivolt (100V - 240V) 50Hz / 60Hz
Consumo	2 W
Autonomia	1h 30min
Fluxo luminoso	120 Lúmens
Temperatura de operação	0°C a 50°C (1h @ 70°C NBR 10898)
Bateria	Ni-Cd 3,6 V 1200 mAh
Tempo de carga	24 horas
Tipo de lâmpada	LED de alto brilho
LED indicativo de alimentação	Sim
Norma de referência	ABNT NBR 10898
Temperatura de cor do LED	6.000 K - 7.000K (Branco Frio)
Grau de proteção	IP 20
Peso	950g
Dimensões (L x A x P)	515 x 386 x 25mm



Composição	Carcaça em ABS, chapa de acrílico, lâmpadas de LED e bateria de Níquel Cádmio
Botão de teste	Sim
Validade	Indeterminada, produto não perecível
Garantia	1 ano
Certificação	CE