

## Acionador Manual com Sirene 12V/24V CONVENCIONAL

Ref.: 27706

### Apresentação

O acionador manual com sirene Segurimax é um produto moderno que combina duas funções em um só produto: além do acionador por pressão, que pode ser resetado com sua chave específica, ele também conta com uma sirene embutida, que será acionada no caso de ocorrência de incêndio.

O produto, quando acionado, manda um sinal de ocorrência para a central de alarme, que dispara o sistema de alarme e detecção de incêndio. Com design moderno e feito em ABS da cor vermelha é indicado para uso interno, industrial, residencial etc.



### Informações Técnicas

<b>Tensão de operação</b>	12VCC a 24VCC
<b>Consumo em repouso do acionador (no laço)</b>	≤ 0,2 mA
<b>Consumo em alarme do acionador (no laço)</b>	30 mA @ 12V - 40 mA @ 24V
<b>Consumo em alarme da sirene (saída 12V/24V)</b>	20 mA @ 12 / 30 mA @ 24V
<b>Nível sonoro</b>	> 90 dB @ 1m
<b>Acionamento</b>	Pressão em uma base/rearmável por chave
<b>Indicação visual - Stand-by</b>	LED verde piscando
<b>Indicação visual - Em alarme</b>	LED vermelho aceso
<b>Temperatura de operação</b>	-10°C a +50 °C
<b>Umidade</b>	≤ 95% (sem condensação)
<b>Grau de proteção</b>	IP20
<b>Peso</b>	140 g
<b>Dimensões (L x A x P)</b>	100 x 110 x 48,5 mm

V.BR.2.0.1

<b>Composição</b>	Carcaça em ABS, placa eletrônica e LEDs
<b>Validade</b>	Indeterminada, produto não perecível
<b>Normas aplicadas</b>	ABNT NBR ISO 7240-11 e ABNT NBR ISO 7240-3
<b>Garantia</b>	1 ano
<b>Topologia</b>	Convencional