

Acionador de Bomba com Botão Liga CONVENCIONAL

Ref.: 28960

Apresentação

O acionador de bomba Segurimax foi projetado para ligar bombas de incêndio pontualmente com segurança e confiabilidade.

Este produto é utilizado juntamente com uma contadora ou relé, acionando assim uma bomba com a potência desejada.



Informações Técnicas

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Tensão máx. de operação | 250VAC |
| Corrente máxima | 10A @ 120V - 6A @ 250V |
| Acionamento | Quebra do vidro e pressione do botão |
| Estado da chave em stand-by | Pulsante NA - Verde |
| Temperatura de operação | -10°C a 50°C |
| Umidade | ≤ 95% (sem condensação) |
| Grau de proteção | IP20 |
| Peso | 175g |
| Dimensões | 110 x 100 x 48,5mm |
| Cor | Vermelho |
| Composição | Plástico ABS, vidro e aço |
| Garantia | 1 ano |

*Alimentação em corrente alternada conforme especificação da bomba.

V.BR.2.0.1